

¿Cómo llevar a ajustes de fábrica el ATV 630?

1. Ingresamos al Menú General del equipo y entramos al sub menu Gestión De Archivos.



2. En el sub menú Gestión De Archivos seleccionamos el parámetro Ajustes de fábrica.







3. En el parametro ajustes de fábrica entramos a Lista grupo de parámetros y seleccionamos Todos.

NLP 0.0Hz	0.00 A HMI	NLP 0.0Hz	0.00A HMI	
7.2 Ajustes de fabrica		Lista grupo param.		
Config. Fuente	Config.Macro	Todos	ର୍ଯ	
Lista grupo param.		Config.variador		
lr a valores fabri.		Parámetros motor		
Guardar config.	No	Menú COMUNIC.		
		Config.visualizador		
	۲			

4. Salimos de Lista grupo de parámetros y entramos a Ir a valores fábrica.







5. En este punto aparecerán un mensaje de advertencia, al cual seleccionaremos Ok

NLP 0.0Hz 0.00/	A HMI ⊢∎—11:00	NLP	0.0Hz	0.00a HM 	1I 1:01
Advertencia			Advertencia		
OPERACIÓN DE EQUIPO SIN ANTICIPAR		el tipo de	el tipo de cableado utilizado.		
Verifique que la restauración de la		El incum	El incumplimiento de estas instrucciones		
configuración de fábrica es compatible con		puede ca	puede causar la muerte, lesiones graves o		
el tipo de cableado utilizado.		daños al	daños al equipo.		
El incumplimiento de estas inst	rucciones	ESC = Cancelar OK=Confirmar			

6. Después de este paso, el equipo se reiniciará y finalmente tendremos los valores de fábrica restaurados.

