

## PASOS PARA REALIZAR UN ENSAMBLE DE TABLEROS

1. Entrega de lista de materiales, plano eléctrico, plano de distribución de perforaciones de la puerta y ubicación de los componentes en el tablero.
2. Verificación de materiales para ensamblar el tablero.
  - Se procede a comparar los materiales existentes con los que se detallan en la lista anteriormente mencionada.  
Nota: En caso de faltar algún material informar.
3. Verificación de medidas brindadas por el plano de distribución con las reales.
4. Desmonte del doble fondo ubicado en el cofre.
  - Se realiza una pequeña marca con lápiz para denotar y no olvidar cual es el sentido del doble fondo, esto con el fin de que las perforaciones y los tornillos de sujeción coincidan al momento del ensamble.
5. Se empiezan a marcar medidas en el doble fondo para montar canaletas y componentes.
  - Se procede a cortar la canaleta para armar la estructura donde seguidamente ira el cableado. Para este procedimiento usamos una escuadra en L y un marcador para marcar la línea por la cual vamos a cortar con la segueta, esto con el fin de asegurar un corte recto.
  - Se tiene en cuenta el buen terminado en las puntas de cada canaleta, para esto hacemos un corte a 45 grados, retiramos la rebaba con lija de agua #150.
  - Se instala la canaleta al doble fondo con tornillo-auto perforante, teniendo en cuenta que cada 4 huecos de la canaleta se instala un tornillo para asegurar que la canaleta quede bien sujeta.